

# Bladblazer 2x18V

## DUB362Z

Accu bladblazer LXT 2x18V 13,4 m<sup>3</sup>/min (zonder accu's noch lader)



### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	2 x 18 V
BL motor	✓
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	11400 - 21500 t.p.m.
Debiet	13,4 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	194 km/h
Blaaskracht	14,4 N
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	93,5 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	79,1 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	1,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	930 x 205 x 295 mm
Netto gewicht	3,5 kg

### Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Voorkeuze voor zes snelheden met vario-schakelaar voor een nog stillere werking en meer autonomie bij zwaardere blaaswerkzaamheden.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden zeer hoge prestaties bereikt met het meest gebruikte batterijtype.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Indicatie van lege batterijen door middel van een ledwaarschuwinglampje.

**EAN 0088381366519**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**166094-6**

Schouderriem



**183P98-9**

Vlakke blaasmond



**183R02-0**

Blaaspijp



## ■ Optionele accessoires

**456957-7**

Ronde blaasmond



**191B03-8**

Reinigingsset voor dakgoten



**196933-6**

Duo snellader DC18RD



**197422-4**

Li-ion accu BL1860B



**198091-4**

POWERPACK BL1860B



**198077-8**

POWERPACK BL1860B



**198116-4**

POWERPACK BL1860B



**197580-6**

Draagadapter 2x18V BAP182



**166094-6**

Schouderriem



## ■ Algemeen toebehoren