

Radio CXT®/LXT®/ XGT®

MR007GZ

12V - 40Vmax

Met bluetooth. Dubbele voeding: AC of Makita-accu's.

De subwoofer aan de onderkant en de midrange/hoge tonen-luidsprekers aan beide zijden van de MR007G zorgen voor een dieper en rijker geluid van hoge kwaliteit dat geschikt is voor verschillende muziekgenres. Met de stand My EQ (mijn equalizer) kun je de hoge tonen, het middenbereik en de bassen onafhankelijk voor de gewenste geluidskwaliteit aanpassen. DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Alleen de radio, accu en lader zijn niet inbegrepen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

CXT-accu	✓
LXT-spanning	✓
XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Luidsprekervermogen 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Luidsprekervermogen 18V	5 W (x2) + 25 W
Luidsprekervermogen 40Vmax	5 W (x2) + 25 W
Frequentiebereik FM	87,5 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Accu van 14,4V / 3,0 Ah voor continu gebruik	8 h
Accu van 18V / 2,0 Ah voor continu gebruik	7 h
Accu van 18V / 3,0 Ah voor continu gebruik	9,5 h
Accu van 18V / 4,0 Ah voor continu gebruik	13 h

EAN-code 0088381743167

Link naar de productpagina - www.makita.be



VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Uitgerust met equalizer voor 7 selecteerbare geluidsstanden
- De geluidsstand kan op een bepaald muziekgenre worden geselecteerd
- De ledkleur geeft de geselecteerde geluidsstand aan
- Uitgerust met bluetooth om draadloos verbinding te maken met je mobiele apparaat om muziek af te kunnen spelen
- IP65-classificatie voor maximale weers- en waterbestendigheid
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

SE00000679

Netstroomadapter



OVERIG

Onderdelentekeningen

